

/ MP5 **Total**

Tension d'alimentation

DC 9V-16V
surcharge 4Ω
puissance max 45 W x 4
commande Tone 7db
Basse 20Hz Treble 20KHz
port de sortie
Audio: 4 canaux de sortie indépendants
vidéo 1 sortie chaînesport d'entréeaudio: 2 canaux d'entrée
vidéo Composite indépendants
Vidéo: 3 canaux Paramètres vidéo
d'entrée vidéo Niveau de sortie vidéo: 1,0 Vp-p (75Ω surcharge)
composite
feafures vidéo: température
20Hz-20kHz (+1 60 °C -10 °C
dB)
Humidité 15-75% (sans eau gelée)
VCD / CD PART Système vidéo

Auto / NTSC / PAL

S / N (rapport signal sur bruit) 60 dB (1 kHz 0 dB)
Résolution 55 dB
Réponse en fréquence 20Hz-20KHz
Dynamique 80 dB
Distortaion 0,4%
PART DVD Système vidéo

Auto / NTSC / PAL

S / N (rapport signal sur bruit) 75 dB (1 kHz 0 dB)
Résolution 60 dB
Réponse en fréquence 20Hz-20KHz
Dynamique 80 dB
Distortaion 0,4%
PARTIE FM Gamme de fréquence

87.5-108.0MHz

sensibilité pratiques 22 dB
sensibilité Down 9 dB
S / N (rapport signal sur bruit) 60 dB (1 kHz 0 dB)
Résolution 32 dB
Réponse en fréquence 40Hz-13kHz
moyenne fréquence 10,7 MHz
AM PART Gamme de fréquence

522-1620KHz

sensibilité Down	35 dB
sensibilité pratiques	28 dB
S / N (rapport signal sur bruit)	45 dB (1 kHz 0 dB)
moyenne fréquence	450MHz
Réponse en fréquence	40Hz-2.3kHz
Plarform: A4 ARM11	

RADIO TUNNER: SI 4745MCU: SIRF AT840ROM: 512M

RAM: 128MDescriptions1) Windows CE système 6.0. 8 pouces HD Original

écran tactile numérique HANNSTAR

, pourvous chargeur à haute température.2)support DVD, VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, DivX, MP3,

MP4, MP5 (RM, RMVB (1280 * 720p)), SVCD, DVD-9, AVI et JPEG, BMP, PNG, TIFF, JIF3) Built-in Bluetooth: support téléphonique mains libres, dial-up et automatique des appels entrants,support A2DP

4) Built-in Radio AM / FM, fonction virtuelle de 6 CD et radioRDS, port USB 3G pour l'Internet

5) et la connectivité iPod PIP de soutien (image dans l'image) de fonctionBT répertoire

6) CMMB,

DVB-T,ISDB-T, ATSC (facultatif7) à deux zones (lire les DVD, la radio ou la télévision pendant la navigation)8)

liste de support de l'iPod

9) Buit-in 4x45W amplificateur salut-fi: professionnel BBE traitement international de l'effet sonore pour renforcer l'ambiance sonore et les effets d'embellissement du son et de faire de la musique plus douce 10) Fonction complète de fonctionnement de télécommande infrarouge

11) Equipé d'inverser l'entrée du signal vidéo, peut prendre en charge de nombreux types de caméra de recul, un commutateur automatique pour inverser

12) système antichoc électronique et mécanique

13) Soutien TOMTOM, IGO8, Route66 etc carte.

14) Langues: anglais, russe, portugais, chinois (deux), arabe, espagnol, turc, vietnamien, etc. Plus de langues de menu peut être personnalisé.