

Açıklamaları:

- 1) Windows CE 6.0 system.8 inç HD Orjinal HANNSTAR Dijital Dokunmatik ekran, Foryou yüksek sıcaklık yükleyici.
- 2) desteği DVD, VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, DivX, Mp3, MP4, MP5 (RM, RMVB(1280 * 720P)), SVCD, DVD-9, AVI ve JPEG, BMP, PNG, TIFF, JIF
- 3) Dahili Bluetooth: destek handsfree çağrı, dial-up ve gelen arama otomatik, destek A2DP
- 4) Dahili AM / FM Radyo, 6-CD sanal fonksiyonu ve isteğe bağlı için RDS
- 5) Resimde Ipod Bağlantı ve Destek PIP (resim) fonksiyonu, BT telefon rehberi
- 6) CMMB,DVB-T,ISDB-T, ATSC (isteğe bağlı)
- 7) Çift bölge (Oynat dvd, radyo veya tv ederken kullan)
- 8) Destek Ipod listesi
- 9) 4x45W Buit-hi-fi amplifikatör: uluslararası profesyonel BBE ses işleme etkisi ses ambiyansı güçlendirmek ve bezeme ses efektleri ve müzik daha yumuşak hale getirmek için
- Kızılötesi uzaktan kumanda operasyon 10) Tam fonksiyonlu
- 11) video sinyali girişini ters ile donatılmış, geri görüş kamerası, ters otomatik geçiş birçok türlü desteği
- 12) Elektronik ve mekanik anti-şok sistem
- 13) TOMTOM'UNUZU, igo8, Route66, Navitel / cityguide vb haritayı destekleyin.
- 14) Diller: İngilizce, Rusça, Portekizce, Çince (her ikisi de), Arapça, Vietnamca, Türkçe, İspanyolca vb. Diğer menüsü dilleri özelleştirilebilir.

Disk desteği	SVCD/DVCD/DVD/VCD/CD/CD-R/CD-RW/JPEG/WMA/MP3/MP4/DIVX/AAC / / MP5
--------------	---

Toplam Güç gerilim	DC 9V-16V
Aşırı yük	4Ω
Maksimum güç çıkışı	45W x 4
Ses kontrolü	7db Bass 20Hz Tiz 20KHz
Çıkış noktası	Ses: 4 bağımsız çıkış kanalı Video: 1 Kompozit video çıkış kanalı Ses: 2 bağımsız giriş kanalı
Giriş noktası	Video: 3 kompozit video giriş kanalı

Video Özellikleri	Video çıkış seviyesi: 1.0 VP-P (75Ω yük) Video feafures: 20Hz-20KHz (+1 dB)
Sıcaklık	-10 °C +60 °C
Nem	% 15-75 (su dondurulmuş)

VCD / CD PARÇA

Video Sistemi	Otomatik / NTSC / PAL
S / N (Sinyal-parazit oranı)	60dB (1kHz 0dB)
Çözüm	55dB
Frekans tepkisi	20Hz-20KHz
Dinamik aralık	80dB
Distortaion	% 0.4

DVD BÖLÜM

Video Sistemi	Otomatik / NTSC / PAL
S / N (Sinyal-parazit oranı)	75dB (1kHz 0dB)
Çözüm	60dB
Frekans tepkisi	20Hz-20KHz
Dinamik aralık	80dB
Distortaion	% 0.4

FM BÖLÜM

Frekans aralığı	87.5-108.0MHz
Pratik duyarlılık	22dB
Duyarlılık aşağı	9dB
S / N (Sinyal-parazit oranı)	60dB (1kHz 0dB)
Çözüm	32dB
Frekans tepkisi	40Hz-13KHz
Orta frekans	10.7MHz

AM BÖLÜM

Frekans aralığı	522-1620KHz
Duyarlılık aşağı	35dB
Pratik duyarlılık	28dB
S / N (Sinyal-parazit oranı)	45dB (1kHz 0dB)
Orta frekans	450MHz
Frekans tepkisi	40Hz-2.3KHz

Plarform: A4 ARM11 RADYO tunner: SI 4745 MCU: SIRF AT840

ROM: 512MB RAM: 128M