

PEUGEOT 508 (ST-7678)

Beschreibungen:

- 1) Windows CE 6.0-System. 7-Zoll-HD-Original-HANNSTAR Digital Touch Screen, Foryou Hochtemperatur-Loader.
 - 2) Support-DVD, VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, DivX, MP3, MP4, MP5 (RM, RMVB (1280 * 720P)), SVCD, DVD-9, AVI und JPEG-, BMP-, PNG-, TIFF, JIF
 - 3) Built-in Bluetooth: Unterstützung Freisprechanruf, DFÜ- und eingehende Anrufe automatisch, Unterstützung A2DP
 - 4) Built-in AM / FM-Radio, 6-fach CD virtuelle Funktion und RDS für optionale
 - 5) iPod-Anschluss und Unterstützung PIP (Bild in Bild)-Funktion, BT-Telefonbuch
 - 6) CMMB, DVB-T, ISDB-T, ATSC (optional)
 - 7) Dual Zone (Wiedergabe von DVD, Radio oder TV während der Navigation)
 - 8) Unterstützung ipod Liste
 - 9) Built-4x45W hallo-Fi-Verstärker: internationale Fach BBE Sound-Effekt-Bearbeitung zu stärken Audio-Ambiente und Sound-Effekte und Verschönerung machen Musik sanfter
 - 10) Vollfunktions-Infrarot-Fernbedienung Betrieb
 - 11) Ausgestattet mit Rückfahrvideosignaleingang, kann viele Arten von Rückfahrkamera, automatische Umschaltung auf Rückwärts unterstützt
 - 12) Elektronische und mechanische Anti-Schock-System
 - 13) Unterstützung TOMTOM, IGO8, Route66, Navitel / cityguide usw. Karte.
 - 14) Sprachen: Deutsch, Englisch, Russisch, Portugiesisch, Chinesisch (beide), Arabisch, Spanisch, Türkisch, Vietnamesisch usw.. Weitere Menüsprachen können angepasst werden.
- Disc supportSVCD/DVCD/DVD/VCD/CD/CD-R/CD-RW/JPEG/WMA/MP3/MP4/DIVX/AAC / / MP5

Gesamt

Strom voltageDC 9V-16V

Overload4Ω

Max. Leistung output45W x 4

Tone control7db

Bass 20Hz

Treble 20KHz

Portaudio-Ausgang: 4 unabhängige Ausgangskanäle

Video: 1 Composite-Video-Ausgangskanäle

Eingang portaudio: 2 unabhängige Eingangskanäle

Video: 3 Composite-Video-Eingangskanäle

Video FeaturesVideo Ausgangspegel: 1,0 VP-P (75Ω Überlast)

Video features: 20Hz-20kHz (+1 dB)

-10 °C +60 °C

Humidity15-75% (kein Wasser gefroren)

VCD / CD-TEIL

Video systemauto / NTSC / PAL

S / N (Signal-Rausch-Verhältnis) 60 dB (1 kHz 0 dB)

Resolution55dB

Frequency response20Hz-20KHz

Dynamische range80dB

Distortaion0.4%

DVD TEIL

Video systemauto / NTSC / PAL

S / N (Signal-Rausch-Verhältnis) von 75 dB (1 kHz 0 dB)
Resolution 60dB
Frequency response 20Hz-20KHz
Dynamische range 80dB
Distortaion 0.4%

FM TEIL

Frequenz 108,0 MHz range 87.5-
Praktische sensitivity 22dB
Unten sensitivity 9dB
S / N (Signal-Rausch-Verhältnis) 60 dB (1 kHz 0 dB)
Resolution 32dB
Frequency response 40Hz-13KHz
Medium frequency 10.7MHz

AM PART

Frequency-range 522 1620KHz
Unten sensitivity 35dB
Praktische sensitivity 28dB
S / N (Signal-Rausch-Verhältnis) 45 dB (1 kHz 0 dB)
Medium frequency 450MHz
Frequency-response 40Hz 2,3 kHz

Plarform: A4 ARM11 RADIO Tunner: SI 4745 MCU: SIRF AT840
ROM: 512 MB RAM: 128 MB

