

Die wichtigsten

Merkmale:

8-Zoll-HD-Touchscreen / 800 * 480 hochauflösende /
DVD / iPod / Radio / Bluetooth / Analog-TV / GPS navi win-ce 6.0-System /
Dual-Zone / Canbus Lenkradsteuerung / USB / SD-Slots.

Heißer Verkauf Punkte:

virtuellen 6 CDC-Wechsler / PIP (Bild in Bild) / 3G USB-Port für den Internetzugang;

Technische Spezifikation:

GPS CPU 533Mhz, 128MB Flash-, 32G max-Speicher,

GPS Baudrate = 9600, Com Port = 2 ist.

SiRF Star III Chipsatz,

4 * 45 Watt Verstärker

Produkt-Informationen:

Artikelname zwei Din HD Auto DVD mit GPS / Bluetooth / I-POD control/Radio/Amplifier/3G / V-CDC / PIP

Key Feature:

Bild in Bild fucntion, 6 virtuellen Speicher CDC / 3G-USB-Anschluss für

Internet-

Dual-Zone-Funktion, Radio GPS image / Beobachtung in der gleichen Zeit zu hören

Anzeige	16.09 800 * 480pixes digitale TFT
Sprache	Englisch / Francais / Espanol / Deutsch / Italiano
DVD-Kapitel:	
Disk-Kompatibilität	Unterstützt DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/CD-R/WMA/JPEG
Medienkompatibilität	Unterstützt DVD / DVD-R / DVD + R / DVD-RW / DVD + RW/CD/CD-R/CD-RW/MP3/MP4 (DIVX) / VCD / SVCD
GPS	
Betriebssystem	Windows-CE6.0
Unterstützte Karten	Igo, Route66, Tom-Tom, Unterstützung 3D-Karten GPS Baudrate = 9600, Com Port = 2
CPU	Intel-Prozessor Samsung 2450
Hauptfrequenz	533MHZ
SDRAM / FLASH	1GB/128 MB
MAX Memory	32G
Orientierung presicion	<15m
Überholen Sie Frequenz	1HXH
Länge der Antenne	5M
Chipset	SiRF STAR III
GPS-Antenne Frequenz	1575.52MHZ
Bluetooth:	A2DP Mikrofon eingebauten
TV-Tuner:	Built-in Analog-TV NTSC-, PAL-B / G, PAL-I, PAL-D / K, PAL-M, PAL-N, SECAM-DK PLL Frequenz-Synthesizer-System Built-in DVB-T/ISDB-T optional AM Frequenzbereich: 522-1620 (Europa / China) ,530-1710 (Amerika)
Radio:	FM-Empfangsbereich: 87.5-108 (Europa / China), 87,5 bis 107,9 (America) Nutzbare Empfindlichkeit 5dBV (S / N = 30 dB)
Verstärker	RDS JA 4 * 45 Watt Aux-Video-Eingang 1

	Aux Audio-Eingang	1
	VideoOutout	2
	Audio-Ausgang	4 (FR / FL / RR / RL)
	Kameraeingang	1 (Auto Rückansicht)
	Radio-Antenneneingang	1
	TV-Antenneneingang	1
	I-POD Eingangs	1
	Audio-Sektion:	
Audio & Video Eingang /	1) Nennausgangs	4-Kanal *
Ausgang:		3W
	2) Max. Ausgangsleistung	4-Kanal *
		45W
	3) FSK Lautsprecher-Impedanz	4
	4) Pre-AMP Ausgangsspannung	2Vrms
	5) Vor-AMP Ausgangsimpedanz	<220
	7) Video	1 Vp-p (75)
	8) Audio	500mVrms
	Unterstützt Audio-Typ	MP3/PCM/WMA
	Unterstützung Video-Typ	ASF / AVI / WMV / DIVX
SD-Card-Steckplatz	1 Steckplatz für Musik / Film, ist 1 Slot für GPS	
	1 x Multimedia DVD-Player	
	1 x Benutzerhandbuch (Englisch)	
Paket:	1 x GPS-Antenne (GPS-Funktion)	
	1 x-Radio Antenne (Radioempfang)	
	1 x I-Pod-Kabel (I-POD-Funktion)	
	1 x USB-Kabel (USB-Funktion)	
Optional:	SD-Karte mit IGO Diagramm, Rückfahrkamera.	
Pod Draht (I-POD-Funktion) 1 x USB-Kabel (USB-Funktion) Optional: SD-Karte mit IGO Diagramm, Rückfahrkamera.		