

## Die wichtigsten Merkmale:

**Dual Core A8 Chipset / HD-Touchscreen / 800 \* 480 hoher Auflösung / DVD / iPod / Radio / Bluetooth-Telefonbuch / analog TV / GPS navi Wince 6.0**

## System

**Zwei-Zonen / Canbus Lenkradsteuerung / USB / SD-Steckplätze.**

## Heiße verkaufende Punkte:

**virtuellen 6 CDC-Wechsler / PIP (Bild im Bild) / 3G** USB-Anschluss für den Internetzugang;

**DVR Aufnahme / BT Telefonbuch / 3-Zonen-POP / 1080P Video Spielen;**

## Technische Daten:

**GPS CPU 533Mhz, 128MB Blitz, 32G max-Speicher,**

**GPS Baudrate = 9600, Com Port = 2.**

**Dual Core A8 Chipset,**

**4 \* 45 Watt Verstärker**

## Produkt-ausführliche Information:

Artikelname **zwei des Lärm-HD Auto DVD mit GPS / Bluetooth / I-POD Steuerung / Radio / Verstärker / 3G / V-CDC / PIP**

### Hauptmerkmal:

Abbildung im Abbildung fuction, 6 virtuelle CDC Speicher / 3G USB-Anschluss für Internet mit großen 3G Tastatur / Mit DVR Aufnahme / 4G-Datei-Management Eingebaute

Dual Zone-Funktion, hörend zum Radio- / aufpassendes GPS-Bild in der gleichen Zeit

Anzeige 16: 9  
800 \* 480pixes digitalen TFT

Sprache Englisch / Français / Español / Deutsch / Italiano

### DVD-Bereich:

Plattenkompatibilität Unterstützt DVD / VCD / CD / MP3 / MPEG4 / CD-R / WMA / JPEG

Medienkompatibilität Unterstützt DVD / DVD-R / DVD + R / DVD-RW / DVD + RW / CD / CD-R / CD-RW / MP3 / MP4 (DIVX) / VCD / SVCD

### GPS

**Betriebssystem Windows-CE6.0**

**Unterstützte Karten Igo, Route66, Tom-Tom, Unterstützt 3D Karten**

**GPS Baudrate = 9600, Com Port = 2**

**Zentralprozessor Intel Samsung 2450 Prozessor**

**Netzfrequenz 533MHZ**

SDRAM / FLASH 1GB / 128 MB

**MAX Memory 16G**

Lagebestimmung & Lt; 15m

presicion

Überholen Sie Frequenz 1HZ

Länge der Antenne

5M

### Chipsatz

Dual Core A8

1575.52MHZ

**GPS-Antenne** Häufigkeit

<b>Bluetooth:</b>	A2DP Mikrofon eingebaut Telefonbuch
<b>TV-Tuner:</b>	Eingebauter Analog-TV NTSC, PAL-B / G, PAL-I, PAL-D / K, PAL-M, PAL-N, SECAM-DK PLL-Frequenzsynthesizer-System Built-in DVB-T / ISDB-T optional
<b>Radio:</b>	AM Frequenzbereich: 522-1620 (Europa / China), 530 bis 1710 (Amerika) FM-Empfangsbereich: 87,5 bis 108 (Europa / China), von 87,5 bis 107,9 (America) <b>Nutzbare Empfindlichkeit</b> <b>5dBV (S / N = 30 dB)</b> RDS JA
<b>Verstärker</b>	4 * 45 Watt
<b>Audio &amp; amp; Video Eingang / Ausgang:</b>	Aux-Video-Eingang 1 Aux Audio-Eingang 1 VideoOutout 2 Audio-Ausgang 4 (FR / FL / RR / RL) Kameraeingang 1 (Auto-Rückansicht) Radiolufteingang 1 TV-Antenneneingang 1 I-POD-Eingang 1 Audio Sektion: 1) Nennleistung 4-Kanal * 3W 2) Maximale Ausgangsleistung 4-Kanal * 50W 3) FSK Lautsprecherimpedanz 4 4) Pre-AMP Ausgangsspannung 2Vrms 5) Pre-AMP Ausgangsimpedanz & Lt; 220 7) Video 1 Vs-s (75) 8) Audio 500mVrms Unterstützung Audio-Typ MP3 / PCM / WMA Unterstützung Videotyp ASF / AVI / WMV / DIVX
<b>SD-Karten-Steckplatz</b>	1 Steckplatz für Musik / Film, ist ein Steckplatz für GPS
<b>Paket:</b>	1 x Multimedia DVD-Player 1 x Bedienungsanleitung (Englisch) 1 x GPS-Antenne (GPS-Funktion) 1 x-Radio Antenne (Radio-Empfang) 1 x I-Pod Draht (I-POD-Funktion) 1 x USB-Kabel (USB-Funktion) 1 x Fernbedienung
<b>Optional:</b>	SD-Karte mit IGO Karte; Rückfahrkamera.