

PEUGEOT 508 (ST-7678)

Descriptions:

- 1) Windows CE 6.0 système. Écran tactile numérique HANNSTAR 7 pouces HD d'origine, Foryou haute température chargeur.
 - 2) le soutien DVD, VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, DivX, MP3, MP4, MP5 (RM, RMVB (1280 * 720P)), SVCD, DVD-9, AVI et JPEG, BMP, PNG, TIFF, JIF
 - 3) Bluetooth intégré: appui appel mains libres, dial-up et appel automatique, support A2DP
 - 4) Built-in Radio AM / FM, la fonction RDS et pour facultatif virtuel 6-CD
 - 5) la connectivité iPod et soutien PIP (image dans l'image) fonction, BT répertoire
 - 6) CMMB, DVB-T, ISDB-T, ATSC (facultatif)
 - 7) double zone (lire les DVD, la radio ou la télévision tandis que la navigation)
 - 8) liste support de l'iPod
 - 9) Buit-dans 4x45W amplificateur salut-fi: professionnel traitement BBE effet sonore internationale pour renforcer l'ambiance sonore et les effets d'embellissement sonore et faire de la musique plus douce
 - 10) La pleine fonction de l'opération à télécommande infrarouge
 - 11) Equipé d'inverser l'entrée du signal vidéo, peut prendre en charge de nombreux types de caméra de recul, passage automatique à inverser
 - 12) système antichoc électronique et mécanique
 - 13) Soutenir TOMTOM, IGO8, Route66, Navitel / city-guide etc carte.
 - 14) Langues: anglais, russe, portugais, chinois (deux), arabe, espagnol, turc, vietnamien, etc. Plus de langues du menu peuvent être personnalisés.
- Disque supportSVCD/DVCD/DVD/VCD/CD/CD-R/CD-RW/JPEG/WMA/MP3/MP4/DIVX/AAC // MP5

Total

Puissance Tension de serviceCC 9V-16V

Overload4Ω

Puissance maxi output45W x 4

Ton control7db

Basse 20Hz

20KHz aigus

PortAudio de sortie: 4 canaux de sortie indépendants

Vidéo: 1 Composite canaux de sortie vidéo

PortAudio d'entrée: 2 canaux d'entrée indépendants

Vidéo: 3 composites canaux d'entrée vidéo

FeaturesVideo de Niveau de sortie vidéo: 1,0 Vp-p (75Ω surcharge)

feafures vidéo: 20Hz-20KHz (1 dB)

Température -10 °C 60 °C

Humidity15-75% (pas d'eau congelée)

VCD / CD PARTIE

Vidéo systemauto / NTSC / PAL

S / N (rapport signal sur bruit) de 60 dB (1 kHz 0 dB)

Resolution55dB

Fréquence response20Hz-20KHz

Dynamique range80dB

Distortaion0.4%

DVD PARTIE

Vidéo systemauto / NTSC / PAL

S / N (rapport signal sur bruit) de 75 dB (1 kHz 0 dB)

Resolution 60dB
Fréquence response 20Hz-20KHz
Dynamique range 80dB
Distortaion 0.4%

FM PARTIE

Fréquence range 87.5-108.0MHz
Sensitivity 22dB pratique
Bas sensitivity 9dB
S / N (rapport signal sur bruit) de 60 dB (1 kHz 0 dB)
Resolution 32dB
Fréquence response 40Hz-13kHz
Frequency 10.7MHz moyen

PARTIE AM

Fréquence range 522-1620KHz
Bas sensitivity 35dB
Sensitivity 28dB pratique
S / N (rapport signal sur bruit) 45dB (1kHz 0 dB)
Frequency 450MHz moyen
Fréquence 2,3 kHz response 40Hz-

Plarform: A4 ARM11 RADIO Tunner: SI 4745 MCU: SIRF AT840
ROM: 512M RAM: 128M

