Hannstar HD originale touch screen digitale, caricatore ad alta temperatura Foryou Supporto MP4, MP5 (720P RM / RMVB), SVCD, DVD, AVI, JPEG, BMP, ecc

Built-in Bluetooth, supporto BT rubrica con nome funzione di ricerca.

Bulit-in AM / FM radio, stazioni RDS

Ipod pronto, sostenere Lista Ipod Supporto TV digitale, CMMB, ISDB-T, DVB-T e ATSC (facoltativo)

Dual Zone (ascoltare la musica o la radio mentre nella navigazione di GPS)

Supporto 6 CDC, porta USB 3G per internt Bulit 4 * 45W hi-fi amplificatore

Navigazione accurata, sostenere TOMTOM, IGO8, Route66, Navitel etc.

Multilingua: inglese, russo, portoghese, spagnolo, turco, ebraico, arabo, ecc Più lingue possono essere personalizzati. DVD / VCD / CD / CD-R / CD-RW / JPEG / WMA / MP3 / MP4 / DIVX / MP4 / Supporto Disc Generale DC 9V-16V Tensione 4Ω Sovraccarico 45W x 4 Potenza massima Bass 20Hz Controllo Tone 20KHz Treble Audio: 4 canali di uscita indipendenti Porta di uscita Video: 1 canali di uscita video composito Audio: 2 canali di ingresso indipendenti Porta di ingresso Video: 3 canali di ingresso video composito Livello di uscita Video: 1.0 VP-P (75Ω sovraccarico) Caratteristiche video Caratteristiche video: 20Hz-20kHz (± 1 dB) Temperatura -10°C+60°C Umidità 15-75% (senza acqua congelata) DVD PARTE Sistema video Auto / NTSC / PAL S / N (rapporto segnale rumore) 75dB (1kHz 0dB) 60dB Risoluzione Risposta in frequenza 20Hz-20KHz Gamma dinamica 80dB 0,40% Distortaion FM PARTE Gamma di frequenza 87.5-108.0MHz Sensibilità pratica 22dB Giù sensibilità 9dB S / N (rapporto segnale rumore) 60dB (1kHz 0dB) Risoluzione 32dB 40Hz -13KHz Risposta in frequenza 10.7MHz Media frequenza AM PARTE Gamma di frequenza 522-1620KHz Giù sensibilità Sensibilità pratica 28dB S / N (rapporto segnale rumore) 45dB (1kHz 0dB) Media frequenza 450MHz 40Hz-2.3KHz

Hannstar HD originale touch screen digitale, caricatore ad alta temperatura Foryou

Supporto MP4, MP5 (720P RM / RMVB), SVCD, DVD, AVI, JPEG, BMP, ecc

Built-in Bluetooth, supporto BT rubrica con nome funzione di ricerca.

Bulit-in AM / FM radio, stazioni RDS

Ipod pronto, sostenere Lista Ipod

Risposta in frequenza

Supporto TV digitale, CMMB, ISDB-T, DVB-T e ATSC (facoltativo)

Dual Zone (ascoltare la musica o la radio mentre nella navigazione di GPS)

Supporto 6 CDC, porta USB 3G per internt

Bulit 4 * 45W hi-fi amplificatore

Navigazione accurata, sostenere TOMTOM, IGO8, Route66, Navitel etc.

<u>Multilingua: inglese, russo, portoghese, spagnolo, turco, ebraico, arabo, ecc Più lingue possono</u>

SSSET G PS TS Reality DVD / VCD / CD / CD-R / CD-RW / JPEG / WMA / MP3 / MP4 / DIVX / MP4 / MP5

Generale	
Tensione	DC 9V-16V
Sovraccarico	4Ω
Potenza massima	45W v 4

Controllo Tone	7DB
	Bass 20Hz
	20KHz Treble
Porta di uscita	Audio: 4 canali di uscita indipendenti
	Video: 1 canali di uscita video composito
Porta di ingresso	Audio: 2 canali di ingresso indipendenti
	Video: 3 canali di ingresso video composito
Caratteristiche video	Livello di uscita Video: 1.0 VP-P (75Ω sovraccarico)
	Caratteristiche video: 20Hz-20kHz (± 1 dB)
Temperatura	-10°C+60°C
Umidità	15-75% (senza acqua congelata)