

Le sue caratteristiche principali:

A8 Chipset Dual Core / HD touch screen / 800 * 480 alta risoluzione / DVD rubrica / iPod / Radio / Bluetooth / TV analogica / Navi di GPS WinCE 6.0 bi-zona / Canbus volante slots controllo / usb / sd.

Hot punti vendita:

virtuale 6 CDC changer / PIP (picture in picture) / 3G Porta USB per connessione internet;

Registrazione DVR / BT Rubrica / 3-Zone POP / 1080P Video Riproduzione;

Specifiche tecniche:

CPU GPS 533Mhz, 128MB Flash, 32G di memoria max,

GPS Baud Rate = 9600, COM Port = 2.

Dual Core A8 chipset,

4 * 45 Watt amplificatore

Informazioni dettagliate del prodotto:

Nome **due DVD di baccano HD con GPS / Bluetooth / I-POD controllo / Radio / Amplifier / 3G / V-CDC / PIP**

Caratteristica fondamentale:

Picture in Picture function, 6 memoria virtuale CDC / porta USB 3G per internet con grande tastiera 3G / con registrazione DVR / Costruito in gestione dei file 4G

Funzione Dual Zone, l'ascolto di Radio / immagine di sorveglianza di GPS allo stesso tempo

Display 16: 9
800 * 480pixes digitale TFT

Lingua **Inglese / francese / spagnolo / tedesco / italiano**

Sezione DVD:

Compatibilità Disk Supporta DVD / VCD / CD / MP3 / MPEG4 / CD-R / WMA / JPEG

Compatibilità media Supporta DVD / DVD-R / DVD + R / DVD-RW / DVD + RW / CD / CD-R / CD-RW / MP3 / MP4 (DIVX) / VCD / SVCD

GPS

sistema Di Windows CE 6.0

operativo

Mappe Igo, Route66, Tom-Tom, supporta le mappe 3D

supportati GPS Baud Rate = 9600, COM Port = 2

Processore Intel samsung 2450 Processor

Frequenza 533MHZ

principale

SDRAM / FLASH1GB / 128 MB

MAX Memory 16G

Orientamento & Lt; 15m

presicion

Frequenza 1HZ

ristrutturare

Lunghezza

dell'antenna 5M

Chipset Dual Core A8

	1575.52MHZ	
Antenna		
GPS frequenza		
Bluetooth:	A2DP Microfono integrato Elenco telefonico	
TV TUNER:	Analogo incorporato TV NTSC, PAL-B / G, PAL-I, PAL-D / K, PAL-M, PAL-N, SECAM-DK PLL sintetizzatore di frequenza di sistema Built-in DVB-T / ISDB-T opzionale	
Radio:	Gamma di frequenza: 522-1620 (Europa / Cina), 530-1710 (America) Sintonia FM Gamma: 87,5-108 (Europa / Cina), 87,5-107,9 (America)	
	Sensibilità utile RDS	5dBV (S / N = 30 dB) SI
Amplificatore	4 * 45 Watt	
Audio & amp;	Aux Ingresso video	1
Video	Ingresso Aux Audio	1
Input /	Video Outout	2
Output:	Uscita audio	4 (FR / FL / RR / RL)
	Ingresso Camera	1 (vista posteriore Auto)
	Ingresso antenna radio	1
	Ingresso Antenna TV	1
	I-POD Input	1
	Sezione Audio:	
	1) Potenza nominale	4ch * 3W
	2) Uscita di potenza massima	4ch * 50W
	3) impedenza nominale Speaker	4
	4) Pre-AMP Tensione di uscita	2Vrms
	5) Pre-AMP impedenza di uscita	& Lt; 220
	7) Video	1 Vp-p (75)
	8) Audio	500mVrms
	Supporto tipo audio	MP3 / PCM / WMA
	Supporto Video Type	ASF / AVI / WMV / DIVX
Slot per scheda SD	1 slot è per la musica / film, 1 slot è per il GPS	
Pacchetto:	1 x Multimedia Lettore DVD 1 x Manuale Utente (inglese) 1 x Antenna GPS (funzione di GPS) 1 x Antenna radio (ricezione radio) 1 x filo I-Pod (funzione I-POD) 1 x filo USB (funzione USB) 1 x Telecomando	
Optional:	SD card con IGO mappa; telecamera posteriore.	