

Descrições:

8 polegadas touch screen digital original Hannstar HD, carregador Foryou alta temperatura

MP4 apoio, MP5 (RM, RMVB), SVCD, DVD, AVI, JPEG, BMP, ect.

Built-in Bluetooth, suporte BT agenda com função de nome busca.

Bulit-in AM / FM Radio, RDS para opcional

Ipod pronto, apoiar Lista Ipod

Suporte TV Digital, CMMB, ISDB-T, DVB-T e ATSC (opcional)

Dual Zone

Suporte 6 CDC, 3G para opcional

Bulit 4 * 45W amplificador de oi-fi

Navegação precisa, apoiar TOMTOM, IGO8, Route66, Navitel etc

Multilanguages: Inglês, Russo, Português, espanhol, turco, hebraico, árabe etc Mais idiomas podem ser personalizados.

Disco apoio SVCD / DVCD / DVD / VCD / CD / CD-R / CD-RW / JPEG / WMA / MP3 / MP4 / DIVX / MP4 / MP5

Geral

Tensão de alimentação DC 9V-16V

Sobrecarga 4Ω

Potência máxima de 45W x 4

7db controle de tom

Baixo 20Hz

20KHz Treble

Porta de saída de áudio: 4 canais de saída independentes

Vídeo: 1 Composite saída de vídeo & nbsp; canais

Porta de entrada de áudio: 2 canais de entrada independentes

Vídeo: 3 canais de entrada de vídeo compósitos

Recursos de vídeo Nível de saída de vídeo: 1,0 VP-P (75Ω sobrecarga)

Recursos de vídeo: 20Hz-20kHz (± 1 dB)

Temperatura -10 °C + 60 °C

Umidade 15-75% (sem água congelada)

DVD PARTE

Sistema de vídeo Auto / NTSC / PAL

S / N (sinal-ruído) 75dB (1KHz 0dB)

Resolução 60dB

Resposta de frequência de 20Hz-20KHz

80dB Faixa dinâmica

Distortaion 0,4%

FM PARTE

Faixa de frequência 87.5-108.0MHz
Prático 22dB sensibilidade
Baixo 9 dB de sensibilidade
S / N (sinal-ruído) 60dB (1KHz 0dB)
Resolução 32dB
Frequência 40Hz resposta -13KHz
10.7MHz frequência média

AM PARTE

Faixa de frequência 522-1620KHz
Abaixo sensibilidade 35dB
Prático 28dB sensibilidade
S / N (sinal-ruído) 45dB (1KHz 0dB)
450MHz frequência média
Resposta de frequência de 40Hz-2.3KHz

[Mais itens, por favor, clique aqui, obrigado pela sua atenção.](#)

