

DVB-T MPEG-4 HD sintonizador receptor de TV Digital (com saída HDMI)
Compatível com DVB-T (SD) MPEG2 e DVB-T (HD) MPEG4 AVC/H.264
perfeitamente

frequência de Recepção: VHF-H (174MHz-230MHz), UHF470MHz-862MHz

Velocidade de trabalho: 250KM / H

Video: 4 de saída de vídeo (CVBS de vídeo composto) Áudio: 2 saída de áudio
(saída estéreo via dupla)

Acima de 1000 canais de TV e rádio programável

Suporte, pesquisa manual, função de pesquisa rápida busca automática

Suporte teletexto e EPG

Suporte de reprodução multimídia: fotos, música, filme

impedância de entrada: 75Ω

Alimentação: DC12V-1A

com antena integrada ativa e passiva antena (opcional)

dois tipos de fonte de alimentação: 1: Ligar a fonte de alimentação ACC, 2:
fumaça elétrico de conexão (DC12V)

funções de gerenciamento de programa poderoso,

É possível eliminar os atuais programas existentes através do menu de gestão
do programa

Definições como programa, fecho Programa, classificação de programas, tipo

OSD MENU: o apoio chinês, Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol,
Turco,

tcheco, grego, russo, eslovaco, polonês, vietnamita