

/ MP5 **Всего**

Напряжение

DC 9V-16V

Перегрузка 4Ω
Максимальная 45 Вт x 4

выходная
мощность

Регулировка 7db

тембра

20 Гц Bass 20 кГц Высокие частоты

Выходной порт

Аудио: 4 независимых выходных каналов

Видео: 1

Композитный каналы Выходной порт Аудио: 2 независимых входных

видеовыход канала

видео: 3

Особенности Видео

КОМПОЗИТНЫХ

входных каналов Уровень выходного видеосигнала: 1,0 В (75Ω

перегрузка)

видео

Видео features: температура

20 Гц-20 кГц (+1 дБ) -10 °C +60 °C

влажность 15-75% (вода не замороженные)

VCD / CD PART Видеосистема

Авто / NTSC / PAL

60 дБ (1 кГц 0 дБ)

Разрешение 55 дБ

Частотный диапазон 20 Гц-20 кГц

Динамический диапазон 80 дБ

Distortaion 0.4%

DVD PART Видеосистема

Авто / NTSC / PAL

75 дБ (1 кГц 0 дБ)

Разрешение 60 дБ

Частотный диапазон 20 Гц-20 кГц

Динамический диапазон 80 дБ

Distortaion 0.4%

FM PART Частотный диапазон

87.5-108.0MHz

Практические чувствительности 22 дБ

вниз чувствительность 9 дБ

60 дБ (1 кГц 0 дБ)

Разрешение 32 дБ

Частотный диапазон 40 Гц-13 кГц

Средняя частота 10.7 МГц
AM PART Частотный диапазон

522-1620KHz
вниз чувствительность 35 дБ
Практические чувствительности 28 дБ
S / N (отношение сигнал-шум) 45 дБ (1 кГц 0 дБ)
Средняя частота 450MHz
Частотный диапазон 40 Гц-2.3KHz
Platform: A4 ARM11

RADIO Таннер: SI 4745MCU: SiRF AT840ROM: 512

RAM: 128MОписание:1) Windows CE 6.0 системы. 8-дюймовый HD Оригинал

Hannstar цифровой сенсорный экран

, для тебя высокая температура погрузчик.2)поддержка DVD, VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, DivX, MP3,

MP4, MP5 (RM, RMVB (1280 * 720)), SVCD, DVD-9, AVI, и JPEG, BMP, PNG, TIFF, JIF3)
Встроенный Bluetooth: поддержка вызовов громкой связи, коммутируемым и входящий вызов автоматический,поддержка A2DP

4) Встроенный AM / FM радио, 6-CD виртуальной функции и радиоRDS, 3G USB-порт для Интернета

5) подключения Irod и поддержка PIP (картинка в картинке),BT телефонной книги

6) CMMB,

DVB-T,ISDB-T, ATSC (опционный)7) Двойная зона (воспроизведение DVD, радио или телевизор во время навигации)8)

Поддержка Irod список

9) буит в 4x45W Привет-Fi усилитель: международные профессиональные BBE звуковой эффект укрепления обработки аудио атмосфера и звуковые эффекты украшений и сделать музыку более нежным 10) Полная функция инфракрасного дистанционного управления операции

11) Оборудовано с реверсивными входной видеосигнал, может поддерживать много видов камерой заднего вида, автоматическое переключателя на обратное

12) Электронные и механические анти-шок система

13) Поддержка ТОМТОМ, IGO8, Route66 т.д. карте.

14) Языки: английский, русский, португальский, китайский (оба), арабский, испанский, турецкий, вьетнамский и т.д.. Другие языки меню может быть настроено.