

HannStar HD orijinal dijital dokunmatik ekran, yüksek sıcaklık yükleyici Huayang
Destek MP4, MP5 (720P RM / RMVB), SVCD, DVD, AVI, JPEG, BMP, vb
Dahili Bluetooth, BT Rehber adı arama işlevini destekleyen.

Dahili AM / FM Radyo, RDS radyo

iPod listesini desteklemeye hazır olduğunu

Destekler dijital TV, CMMB, ISDB-T, DVB-T, ATSC ve (isteğe bağlı)

Çift Bölgeli (müzik veya radyo GPS navigasyon iken)

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, 6, 3G Internet USB portu Merkezleri Destek

Kart 4 * 45W hi-fi amplifikatör

Böylece doğru navigasyon desteği TOMTOM, iGO8, Route66, Navitel.

Multilanguages: İngilizce, Rusça, Portekizce, İspanyolca, Türkçe, İbranice, Arapça ve diğer dillerde özelleştirilebilir.

CD-ROM desteği	DVD / VCD / CD / CD-R / CD-RW / JPEG / WMA / MP3 / MP4 / DIVX / MP4 / MP5
Genel	
Besleme Gerilimi	DC 9V-16V
Aşırı yük	4Ω
Maksimum çıkış gücü	45W x 4
Ses kontrolü	7 db
	Bas 20Hz
	Tiz 20KHZ
Çıkış noktası	Ses: Dört bağımsız çıkış kanalı
	Video: kompozit video çıkışı kanalları
Giriş noktası	Ses: İki bağımsız giriş kanalı
	Video: 3 kompozit video giriş kanalı
Video Özellikleri	Video çıkış seviyesi: 1,0 Vp-p (75Ω yük)
	Video Özellikleri: 20Hz-20KHZ (ve ± 1dB)
Sıcaklık	-10°C60°C
Nem	15-75% (hayır soğuk su)

DVD bölüm

Video Sistemi	Otomatik / NTSC / PAL
S / N (sinyal gürültü oranı)	75 db (1 KHZ0 db)
Çözüm	60 db
Frekans Tepkisi	20Hz-20KHZ
Dynamic Range	80 db
Distortaion	% 0.40

FM bölüm

Bant	87.5-108.0MHZ
Pratik duyarlılık	22 db
Aşağı Duyarlılık	9 db
S / N (sinyal gürültü oranı)	60 db (1KHZ0 db)
Çözüm	32 db
Frekans Tepkisi	40Hz-13KHZ
EĞER	Ve 10.7MHz

AM bölüm

Bant	522-1620KHz
------	-------------

Ařađı Duyarlılık	35 db
Pratik duyarlılık	28 db
S / N (sinyal gürültü oranı)	45 db (1 KHZ0 db)
EĐER	Ve 450MHz
Frekans Tepkisi	40Hz-2.3KHZ

[Ford'un ürünleri Daha tıklayınız](#)

