

Yeni Peugeot 307 (ST-7414) için

Açıklamaları:

- 6) CMMB, DVB-T, ISDB-T, ATSC (isteğe bağlı)
- 7) Çift bölge (Oynat dvd, navigasyon sırasında radyo veya tv)
- 8) Destek İpod listesi

10) Kızılötesi uzaktan kumanda operasyon Tam fonksiyonlu

12) Elektronik ve mekanik anti-şok sistem

13) Destek TOMTOM, IGO8, Route66, Navitel / cityguide vb haritası.

Disk supportSVCD/DVCD/DVD/VCD/CD/CD-R/CD-RW/JPEG/WMA/MP3/MP4/DIVX/AAC / / MP5

Toplam

Enerji voltageDC 9V-16V

Overload4Ω

Max güç output45W x 4

Ton control7db

Bas 20Hz

Tiz 20KHz

Çıkış portaudio: 4 bağımsız çıkış kanalı

Video: 1 Kompozit video çıkış kanalı

Giriş portaudio: 2 bağımsız giriş kanalı

Video: 3 kompozit video giriş kanalı

Video FeaturesVideo çıkış seviyesi: 1.0 VP-P (75Ω yük)

Video features: 20Hz-20KHz (+1 dB)

Sıcaklığı -10 °C +60 °C

Humidity15-% 75 (su dondurulmuş)

VCD / CD BÖLÜM

Video systemAuto / NTSC / PAL

S / N (sinyal gürültü oranı) 60dB (1kHz 0dB)

Resolution55dB

Frekans response20Hz-20KHz

Dinamik range80dB

Distortaion0.4%

DVD PART

Video systemAuto / NTSC / PAL

S / N (sinyal gürültü oranı) 75dB (1kHz 0dB)

Resolution60dB

Frekans response20Hz-20KHz

Dinamik range80dB

Distortaion0.4%

FM PART

Frekans range 87.5-108.0MHz
Pratik sensitivity 22dB
Aşağı sensitivity 9dB
S / N (sinyal gürültü oranı) 60dB (1kHz 0dB)
Resolution 32dB
Frekans response 40Hz-13KHz
Orta frequency 10.7MHz

AM PART

Frekans range 522-1620KHz
Aşağı sensitivity 35dB
Pratik sensitivity 28dB
S / N (sinyal gürültü oranı) 45dB (1kHz 0dB)
Orta frequency 450MHz
Frekans response 40Hz-2.3KHz

platform: A4 ARM11 RADYO Tunner: SI 4745 MCU: SIRF AT840
ROM: 512MB RAM: 128M