

PEUGEOT 508 (ST-7678)

Açıklamaları:

- 1) Windows CE 6.0 sistemi. 7 inç HD Orjinal HANNSTAR Dijital Dokunmatik ekran, Foryou yüksek sıcaklık yükleyici.
 - 2) desteği DVD, VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, DivX, MP3, MP4, MP5 (RM, RMVB (1280 * 720P)), SVCD, DVD-9, AVI ve JPEG, BMP, PNG , TIFF, JIF
 - 3) Dahili Bluetooth: destek handsfree çağrı, dial-up ve gelen arama otomatik, destek A2DP
 - 4) Dahili AM / FM Radyo, 6-CD sanal fonksiyonu ve isteğe bağlı için RDS
 - 5) Resimde Ipod Bağlantı ve Destek PIP (resim) fonksiyonu, BT telefon rehberi
 - 6) CMMB, DVB-T, ISDB-T, ATSC (isteğe bağlı)
 - 7) Çift bölge (Oynat dvd, radyo veya tv ederken kullan)
 - 8) Destek Ipod listesi
 - 9) 4x45W Buit-hi-fi amplifikatör: uluslararası profesyonel BBE ses işleme etkisi ses ambiyansı güçlendirmek ve bezeme ses efektleri ve müzik daha yumuşak hale getirmek için Kızılötesi uzaktan kumanda operasyon 10) Tam fonksiyonlu
 - 11) video sinyali girişini ters ile donatılmış, geri görüş kamerası, ters otomatik geçiş birçok türlü desteği
 - 12) Elektronik ve mekanik anti-şok sistem
 - 13) TOMTOM'UNUZU, igo8, Route66, Navitel / cityguide vb haritayı destekleyin.
 - 14) Diller: İngilizce, Rusça, Portekizce, Çince (her ikisi de), Arapça, Vietnamca, Türkçe, İspanyolca vb. Diğer menüsü dilleri özelleştirilebilir.
- Disk supportSVCD/DVCD/DVD/VCD/CD/CD-R/CD-RW/JPEG/WMA/MP3/MP4/DIVX/AAC / / MP5

Toplam

Güç voltageDC 9V-16V

Overload4Ω

Maksimum güç output45W x 4

Ton control7db

Bass 20Hz

Tiz 20KHz

Çıktı portaudio: 4 bağımsız çıkış kanalı

Video: 1 Kompozit video çıkış kanalı

Giriş portaudio: 2 bağımsız giriş kanalı

Video: 3 kompozit video giriş kanalı

Video FeaturesVideo çıkış seviyesi: 1.0 VP-P (75Ω yük)

Video feafures: 20Hz-20KHz (+1 dB)

Sıcaklık -10 °C +60 °C

Humidity15-% 75 (su dondurulmuş)

VCD / CD PARÇA

Video systemAuto / NTSC / PAL

S / N (sinyal gürültü oranı) 60dB (1kHz 0dB)

Resolution55dB

Frekans response20Hz-20KHz

Dinamik range80dB

Distortaion0.4%

DVD BÖLÜM

Video systemAuto / NTSC / PAL

S / N (sinyal gürültü oranı) 75dB (1kHz 0dB)

Resolution60dB

Frekans response 20Hz-20KHz

Dinamik range 80dB

Distortaion 0.4%

FM BÖLÜM

Frekans range 87.5-108.0MHz

Pratik sensitivity 22dB

Sensitivity 9dB aşağı

S / N (sinyal gürültü oranı) 60dB (1kHz 0dB)

Resolution 32dB

Frekans response 40Hz-13KHz

Orta frequency 10.7MHz

AM BÖLÜM

Frekans range 522-1620KHz

Sensitivity 35dB aşağı

Pratik sensitivity 28dB

S / N (sinyal gürültü oranı) 45dB (1kHz 0dB)

Orta frequency 450MHz

Frekans response 40Hz-2.3KHz

Plarform: A4 ARM11 RADYO tuner: SI 4745 MCU: SIRF AT840

ROM: 512MB RAM: 128M

