

Disk supportSVCD / DVCD / DVD / VCD / CD / CD-R / CD-RW / JPEG / WMA / MP3 / MP4 / DIVX / AAC // MP5

Toplam

Güç voltageDC 9V-16V

Overload4Ω

Maksimum güç output45W x 4

Ton control7db

Bas 20Hz

Tiz 20KHz

Çıkış portaudio: 4 bağımsız çıkış kanalı

Video: 1 Kompozit video çıkışı kanalları

Giriş portaudio: 2 bağımsız giriş kanalı

Video: 3 kompozit video giriş kanalı

Video FeaturesVideo çıkış seviyesi: 1.0 VP-P (75Ω yük)

Video feafures: 20Hz-20KHz (+1 dB)

Sıcaklık -10 °C + 60 °C

Humidity15-75% (su dondurulmuş)

VCD / CD BÖLÜM

Video systemAuto / NTSC / PAL

S / N (sinyal gürültü oranı) 60dB (1KHz 0dB)

Resolution55dB

Frekans response20Hz-20KHz

Dinamik range80dB

Distortaion0.4%

DVD BÖLÜM

Video systemAuto / NTSC / PAL

S / N (sinyal gürültü oranı) 75 dB (1KHz 0dB)

Resolution60dB

Frekans response20Hz-20KHz

Dinamik range80dB

Distortaion0.4%

FM BÖLÜM

Frekans range87.5-108.0MHz

Pratik sensitivity22dB

Sensitivity9dB Aşağı

S / N (sinyal gürültü oranı) 60dB (1KHz 0dB)

Resolution32dB

Frekans response40Hz -13KHz

Orta frequency10.7MHz

AM BÖLÜM

Frekans range522-1620KHz

Sensitivity35dB Aşağı

Pratik sensitivity28dB

S / N (sinyal gürültü oranı) 45 dB (1KHz 0dB)

Orta frequency450MHz

Frekans response40Hz-2.3KHz

Plarform: A4 ARM11 RADYO Tunner: SI 4745 MCU: SIRF AT840

ROM'u: 512M RAM: 128M

Açıklamaları:

- 1) Windows CE 6.0 sistem. 7 inç HD Orijinal HannStar Dijital Dokunmatik ekran, Senin için yüksek sıcaklık yükleyici.
 - 2) desteği, DVD, VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, DivX, MP3, MP4, MP5 (RM, RMVB * 720P (1280)), SVCD, DVD-9, AVI ve JPEG, BMP, PNG , TIFF, JIF
 - 3) Dahili Bluetooth: destek handsfree çağrı, dial-up ve gelen arama otomatik, destek A2DP
 - 4) Dahili AM / FM Radyo, 6-CD sanal fonksiyonu ve isteğe bağlı RDS
 - Resimde 5) Ipod Bağlantı ve Destek PIP (resim) fonksiyonu, BT rehberi
 - 6) CMMB, DVB-T, ISDB-T, ATSC (isteğe bağlı)
 - 7) Çift bölge (Oynat dvd, radyo veya tv navigasyon sırasında)
 - 8) Destek Ipod listesi
 - 9) Buit-in 4x45W hi-fi amplifikatör: uluslararası profesyonel BBE ses efekti işleme ses ortam güçlendirmek ve süsleme ses efektleri ve müzik daha nazik hale getirmek için
 - Kızılötesi uzaktan kumanda operasyon 10) Tam fonksiyonlu
 - 11) Video sinyal girişi geri donatılmış, geri vites kamerası birçok türlü desteği, otomatik geçiş ters
 - 12) Elektronik ve mekanik anti-şok sistem
 - 13) TOMTOM, iGO8, Route66 vb haritayı destekleyin.
 - 14) Diller: İngilizce, Rusça, Portekizce, Çince (her ikisi de), Arapça, İspanyolca, Türkçe, Vietnamca vb ..
- Diğer menüsü dilleri özelleştirilebilir.