

Disk SVCD / DVCD / DVD / VCD / CD / CD-R / CD-RW / JPEG /
desteđi WMA / MP3 / MP4 / DIVX / AAC // **MP5**

Toplam
Güç voltajı DC 9V-16V
Aşırı yük 4Ω
Maksimum güç 45W x 4
çıkışı 7DB
Ses kontrolü Bas 20Hz
Tiz 20KHz
Çıkış noktası Ses: 4 bağımsız çıkış kanalı
Video: 1 Kompozit video çıkışı kanalları
Ses: 2 bağımsız giriş kanalı
Giriş noktası Video: 3 kompozit video giriş kanalı
Video Özellikleri Video çıkış seviyesi: 1.0 VP-P (75Ω yük)
Video features: 20Hz-20KHz (+1 dB)
Sıcaklık -10 °C + 60 °C
Nem 15-75% (su dondurulmuş)

VCD / CD BÖLÜM

Video sistemi Otomatik / NTSC / PAL
S / N (sinyal gürültü oranı) 60dB (1kHz 0dB)
Çözüm 55dB
Frekans tepkisi 20Hz-20KHz
Dinamik aralık 80dB
Distortaion % 0.4

DVD BÖLÜM

Video sistemi Otomatik / NTSC / PAL
S / N (sinyal gürültü oranı) 75dB (1kHz 0dB)
Çözüm 60dB
Frekans tepkisi 20Hz-20KHz
Dinamik aralık 80dB
Distortaion % 0.4

FM BÖLÜM

Frekans aralığı 87.5-108.0MHz
Pratik duyarlılık 22dB
Duyarlılık aşağı 9DB
S / N (sinyal gürültü oranı) 60dB (1kHz 0dB)
Çözüm 32dB
Frekans tepkisi 40Hz -13KHz

Orta frekans 10.7MHz

AM BÖLÜM

Frekans aralığı	522-1620KHz
Duyarlılık aşağı	35dB
Pratik duyarlılık	28dB
S / N (sinyal gürültü oranı)	45dB (1kHz 0dB)
Orta frekans	450MHz
Frekans tepkisi	40Hz-2.3KHz

Plarform: A4 ARM11 RADYO Tunner: SI 4745 MCU: SIRF AT840

ROM'u: 512M RAM: 128M

Açıklamaları:

- 1) Windows CE 6.0 sistem. 7 inç HD Orijinal **HannStar Dijital Dokunmatik ekran**, Senin için yüksek sıcaklık yükleyici.
- 2) Destek DVD, VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, DivX, MP3, **MP4, MP5 (RM, RMVB(1280 * 720P))**, SVCD, DVD-9, AVI ve JPEG, BMP, PNG, TIFF, JIF
- 3) Dahili Bluetooth: destek handsfree çağrı, dial-up ve gelen çağrı otomatik, **Destek A2DP**
- 4) Dahili AM / FM Radyo, 6-CD sanal fonksiyonu ve **İsteğe bağlı RDS**
- Resim) fonksiyonu 5) Ipod Bağlantı ve Destek PIP (resim, **BT telefon rehberi**
- 6) CMMB,DVB-T,ISDB-T, ATSC (isteğe bağlı)
- 7) Çift bölge (Oynat dvd, radyo veya tv navigasyon sırasında)
- 8) **Destek Ipod listesi**
- 9) Buit-in 4x45W hi-fi amplifikatör: uluslararası profesyonel BBE ses efekti işleme ses ortam güçlendirmek ve süsleme ses efektleri ve müzik daha nazik hale getirmek için
- Kızılötesi uzaktan kumanda operasyon 10) Tam fonksiyonlu
- 11) Video sinyal girişi geri donatılmış, geri vites kamerası birçok türlü desteği, otomatik geçiş ters
- 12) Elektronik ve mekanik anti-şok sistem
- 13) TOMTOM, iGO8, Route66 vb haritayı destekleyin.
- 14) Diller: İngilizce, Rusça, Portekizce, Çince (her ikisi de), Arapça, İspanyolca, Türkçe, Vietnamca vb .. Diğer menüsü dilleri özelleştirilebilir.