

Disk SVCD/DVCD/DVD/VCD/CD/CD-R/CD-RW/JPEG/WMA/MP3/MP4/DIVX/AAC
desteđi // MP5

Toplam
Enerji gerilimi DC 9V-16V
Aşırı yük 4Ω
Maksimum çıkış 45W x 4
gücü
Ton kontrolü 7db
Bas 20Hz
Tiz 20KHz
Çıkış noktası Ses: 4 bağımsız çıkış kanalı
Video: 1 Kompozit video çıkış kanalı
Giriş port Ses: 2 bağımsız giriş kanalı
Video: 3 kompozit video giriş kanalı
Video Özellikleri Video çıkış seviyesi: 1.0 VP-P (75Ω yük)
Video feafures: 20Hz-20KHz (+1 dB)
Sıcaklık -10 °C +60 °C
Nem 15-75% (su dondurulmuş)

VCD / CD BÖLÜM

Video sistemi Otomatik / NTSC / PAL
S / N (sinyal-gürültü oranı) 60dB (1kHz 0dB)
Çözünürlük 55dB
Frekans tepkisi 20Hz-20KHz
Dinamik 80dB
Distortaion % 0.4

DVD PART

Video sistemi Otomatik / NTSC / PAL
S / N (sinyal gürültü oranı) 75 dB (1kHz 0dB)
Çözünürlük 60dB
Frekans tepkisi 20Hz-20KHz
Dinamik 80dB
Distortaion % 0.4

FM PART

Frekans aralığı 87.5-108.0MHz
Pratik hassasiyeti 22dB
Aşağı hassasiyeti 9dB
S / N (sinyal gürültü oranı) 60dB (1kHz 0dB)
Çözünürlük 32dB
Frekans tepkisi 40Hz-13KHz
Orta frekans 10.7MHz

AM PART

Frekans aralığı 522-1620KHz

Ařaęı hassasiyeti	35dB
Pratik hassasiyeti	28dB
S / N (sinyal gürültü oranı)	45dB (1kHz 0dB)
Orta frekans	450MHz
Frekans tepkisi	40Hz-2.3KHz

platform: A4 ARM11 RADYO Tunner: SI 4745 MCU: SIRF AT840

ROM: 512MB RAM: 128M

Açıklamaları:

1) Windows CE 6.0 sistemi. 7 inç HD Orijinal HANNSTAR Dijital Dokunmatik ekran, Senin için yüksek sıcaklık yükleyici.

2) desteęi DVD, VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, DivX, MP3,MP4, MP5 (RM, RMVB(1280 * 720P)), SVCD, DVD-9, AVI ve JPEG, BMP, PNG, TIFF, JIF

3) Dahili Bluetooth: destek handsfree çağrı, dial-up ve çağrı otomatik gelen, A2DP desteęi

4) AM / FM Radyo, isteęe baęlı için 6-CD sanal fonksiyonu ve RDS Dahili

5) Ipod Baęlantı ve Destek PIP (resim içinde resim) fonksiyonu, BT telefon rehberi

6) CMMB,DVB-TISDB-T, ATSC (isteęe baęlı)

7) Çift bölge (Oynat dvd, navigasyon sırasında radyo veya tv)

8) Destek Ipod listesi

9) Buit-4x45W hi-fi amplifikatör: ses atmosfer ve ses süsleme efektleri güçlendirmek ve müzik daha yumuşak hale getirmek için uluslararası profesyonel BBE ses efekti işleme

10) Kızılötesi uzaktan kumanda operasyon Tam fonksiyonlu

ters video sinyal giriři ile donatılmış 11), geri vites kamerası birçok türde, tersine çevirmek için otomatik geçiř destekleyebilir

12) Elektronik ve mekanik anti-řok sistem

13) Destek TOMTOM, IGO8, Route66 vb haritası.

14) Diller: İngilizce, Rusça, Portekizce, Çince (her ikisi de), Arapça, İspanyolca, Türkçe, Vietnamca vb. Daha fazla menü dili özelleřtirilebilir.