

/ MP5

Toplam

Enerji gerilimi

DC 9V-16V

Aşırı yük 4Ω

Maksimum çıkış 45W x 4

gücü

Ton kontrolü 7db

Bas 20Hz Tiz 20KHz

Çıkış noktası

Ses: 4 bağımsız çıkış kanalı

Video: 1 Kompozit video çıkışı kanallarGiriş portSes: 2 bağımsız giriş kanalı

Video: 3 kompozit Video Özellikleri

video giriş kanalı Video çıkış seviyesi: 1.0 VP-P (75Ω yük)

Video features: Sıcaklık

20Hz-20KHz (+1 dB) -10 °C +60 °C

Nem 15-75% (su dondurulmuş)

VCD / CD BÖLÜM Video sistemi

Otomatik / NTSC / PAL

S / N (sinyal-gürültü oranı) 60dB (1kHz 0dB)

Çözünürlük 55dB

Frekans tepkisi 20Hz-20KHz

Dinamik 80dB

Distortaion % 0.4

DVD PART Video sistemi

Otomatik / NTSC / PAL

S / N (sinyal gürültü oranı) 75 dB (1kHz 0dB)

Çözünürlük 60dB

Frekans tepkisi 20Hz-20KHz

Dinamik 80dB

Distortaion % 0.4

FM PART Frekans aralığı

87.5-108.0MHz

Pratik hassasiyeti 22dB

Aşağı hassasiyeti 9dB

S / N (sinyal gürültü oranı) 60dB (1kHz 0dB)

Çözünürlük 32dB

Frekans tepkisi 40Hz-13KHz

Orta frekans 10.7MHz

AM PART Frekans aralığı

522-1620KHz

Aşağı hassasiyeti	35dB
Pratik hassasiyeti	28dB
S / N (sinyal gürültü oranı)	45dB (1kHz 0dB)
Orta frekans	450MHz
Frekans tepkisi	40Hz-2.3KHz
plarform: A4 ARM11	

RADYO Tunner: SI 4745MCU: SİRF AT840ROM: 512M

RAM: 128MAçıklamaları:1) Windows CE 6.0 sistemi. 8 inç HD Orijinal

HANNSTAR Dijital Dokunmatik ekran

, senin için yüksek sıcaklık yükleyici.2)desteği DVD, VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, DivX, MP3,

MP4, MP5 (RM, RMVB (1280 * 720P)), SVCD, DVD-9, AVI ve JPEG, BMP, PNG, TIFF, JIF3) Dahili Bluetooth:, destek handsfree çağrı, dial-up ve çağrı otomatik gelenA2DP

4) Dahili AM / FM Radyo, 6-CD sanal işlev ve RadyoRDS, internet için 3G USB portu

5) Ipod Bağlantı ve Destek PIP (resim resim) fonksiyonu,BT telefon rehberi

6) CMMB

DVB-T,ISDB-T, ATSC (isteğe bağlı)7) Çift bölge (Oynat dvd, navigasyon sırasında radyo veya tv)8)

Destek Ipod listesi

9) Buit-4x45W hi-fi amplifikatör: ses atmosfer ve ses süsleme efektleri güçlendirmek ve müzik daha yumuşak hale getirmek için uluslararası profesyonel BBE ses efekti işleme 10) Kızılötesi uzaktan kumanda operasyon Tam fonksiyonlu

ters video sinyal girişi ile donatılmış 11), tersine çevirmek için kamera, otomatik geçiş tersine birçok türde destekleyebilir

12) Elektronik ve mekanik anti-şok sistem

13) Destek TOMTOM, IGO8, Route66 vb haritası.

14) Diller: İngilizce, Rusça, Portekizce, Çince (her ikisi de), Arapça, İspanyolca, Türkçe, Vietnamca vb. Daha fazla menü dili özelleştirilebilir.