

Başlıca özellikleri:

Çift Çekirdekli A8 Yongaseti / HD dokunmatik ekran / 800 * 480 yüksek çözünürlüklü /

DVD / iPod / Radyo / Bluetooth telefon defteri / analog TV / GPS navi 6.0 sistemi çekinme

çift bölge / Canbus direksiyon kontrolü / usb / sd yuvaları.

Sıcak satış noktaları:

Sanal 6 CDC değiştirici / PIP (resim içinde resim) / 3G internet bağlantısı için USB bağlantı noktası;

DVR Kayıt / BT Telefon Defteri Çalma / 3-Bölge POP / 1080P video;

Teknik özellikler:

GPS İşlemci 533MHz, Flaş 128MB, 32G maksimum bellek,

GPS Baud Hızı = 9600, Com Port = 2.

Çift Çekirdekli A8 Yonga Seti,

4 * 45 Watt Amplifikatör

Ürün detaylı bilgiler:

Ürün Adı **GPS / Bluetooth / I-POD kontrolü / Radyo / Amfi / 3G / V-CDC / PIP iki Din Araç DVD HD**

Anahtar Özellikleri:

Resim fuction resim, DVR Kayıt ile büyük 3G Klavye / internet için 6 sanal bellek CDC / 3G USB portu / 4G dosya yönetimi Dahili

Çift Bölgeli fonksiyonu, / Radyo dinlerken aynı zamanda GPS görüntüyü izlerken

Ekran 16: 9
800 * dijital TFT 480pixes

Dil İngilizce / Francais / Espanol / Deutsch / Italiano

DVD Bölüm:

Disk Uyumluluk DVD / VCD / CD / MP3 / MPEG4 / CD-R / WMA / JPEG desteği

Medya DVD / DVD-R / DVD + R / DVD-RW / DVD + RW / CD / CD-R / CD-RW / MP3 / MP4 (DIVX)

Uyumluluğu / VCD / SVCD destekler

Küresel Konumlama Sistemi

işletim , Windows CE6.0

sistemi

Desteklenen Igo, Route66, Tom-Tom, 3D Maps desteği

haritalar GPS Baud Hızı = 9600, Com Port = 2

işlemci Intel samsung 2450 işlemci

Ana Frekans 533MHz

SDRAM / FLASH 1GB / 128 MB

MAX Bellek 16G

Oryantasyon & Lt; 15m

Presicion

Yenilemek 1HZ

frekans

Anten uzunluğu

5M

Yonga Seti	Çift Çekirdekli A8 1575.52MHZ	
GPS anteni	frekans	
Bluetooth:	A2DP Mikrofon Dahili Telefon rehberi	
TV TUNER:	Dahili Analog TV NTSC, PAL-B / G, PAL-I, PAL-D / K, PAL-M, PAL-N, SECAM DK PLL Frekans Synthesizer Sistemi Dahili DVB-T / ISDB-T isteğe bağlı	
Radio:	AM Frekans Aralığı: 522-1620 (Avrupa / Çin), 530-1710 (Amerika) FM Ayarlama Aralığı: 87,5-108 (Avrupa / Çin), 87,5-107,9 (Amerika) Kullanılabilir Hassasiyet RDS	5dBV (S / N = 30dB) EVET
Amplifikatör	4 * 45 Watt Aux Video Girişi	1
Ses ve amp;	Aux ses girişi	1
Video	Video Outout	2
Giriş / Çıkış:	Ses Çıkışı Kamera girişi Radyo Anten girişi TV Anten girişi I-POD Girişi Ses Bölüm: 1) Nominal Çıkış 2) Maksimum Güç Çıkışı 3) Anma Hoparlör Empedansı 4) Ön-AMP Çıkış Gerilimi 5) Ön-AMP Çıkış Empedansı 7) video 8) Ses Destek Ses türü Destek Video Türü	4 (FR / FL / RR / RL) 1 (Otomatik arka görünüm) 1 1 1 1 4kn * 3W 4kn * 50W 4 2Vrms & Lt; 220 1 Vp-p (75) 500mVrms MP3 / PCM / WMA ASF / AVI / WMV / DivX
SD Kart yuvası	1 yuva Müzik / film için, 1 yuvası GPS içindir	
Paket:	1 x Multimedia DVD Oynatıcı 1 x Kullanım Kılavuzu (İngilizce) 1 x GPS anteni (GPS fonksiyonu) 1 x Radyo anteni (Radyo alımı) 1 x I-Pod tel (I-POD fonksiyonu) 1 x USB kablosu (USB işlevi) 1 x Uzaktan kumanda	
İsteğe bağlı:	IGO harita SD kart; arka kamera.	